

Funksender zur Auslösung von markenfremden Aufsteckblitzen

- Multikompatibler Blitzschuh-Anschluss: für Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus und Sony*
- Extra Hot-Shoe-Adapter: Für Auslösung von markenfremden Aufsteckblitzen
- Mühelose Integration: Kompatibel mit allen Freeze- und Studio-Blitzen
- Vielfältige Modi: Manuell, TTL und HSS, je nach Blitz-Unterstützung
- Stromversorgung: Betrieben mit handelsüblichen AA-Batterien



Technische Daten

Kompatibilität	Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus und Sony*
Frequenz	2.4 GHz
Reichweite	> 100 m
Kanäle Gruppen	31 6
Blitzmodi	TTL / Manuell
Synchronisationsmodi	HSS / Freeze / 1./2. Verschlussvorhang
Synchronisationszeit	Canon/Sony/Fuji/Panasonic/Olympus: 1/250 s oder weniger, Nikon: 1/320 s oder weniger
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	6 dBm
Maße (L x B x H) Gewicht	7,2 x 6,8 x 5,3 cm 100 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Profi Funksender TR-Q6II, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	14,5 x 12 x 5 cm 171 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Sony nur mit separat erhältlichem Adapter.

