

Power Adapter 100 W für schnelles Laden

- Schnelles Laden dank zwei USB-C Anschlüssen mit 100 W
- Kompaktes Design für flexible Nutzung auch unterwegs
- Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen um Ihre Geräte und sie Selbst zu schützen
- Universelle Kompatibilität dank 3-fach Power. Zwei USB-C und ein USB-A Anschluss zum gleichzeitigen Laden alle Geräte.
- Hohe & intelligente Leistung von 100 W für eine schnelle und effiziente Ladung ohne viel Wartezeit.



Technische Daten

Anschlüsse	2x USB-C; 1x USB-A
Eingang	100 – 240 V / 50/60Hz / 1,5 A max.
Ausgang	<p>USB-C1: 3,3 – 21,0 V / 5,0 A, 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 3,0 A / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 5,0 A 100,0 W max.</p> <p>USB-C2: 3,3 – 21,0 V / 5,0 A, 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 5,0 A 100,0 W max.</p> <p>USB-A: 4,5 V / 5,0 A, 5,0 V / 4,5 A, 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 2,5 A, 20,0 V / 1,5 A</p> <p>USB-C1+USB-C2: 65,0 W + 35,0 W USB-C1+USB-A: 65,0 W + 30,0 W USB-C2+USB-A: 65,0 W + 30,0 W USB-C1+USB-C2+USB-A: 45,0 W + 35,0 W + 18,0 W</p>
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,3 W
Abmessungen (L x B x H) Gewicht	10,5 x 3 x 6 cm 200 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Power Adapter 100 W
Abmessungen der Verpackung (L x B x H) Gewicht	XX cm XX kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.